(14963.9)

Netzgerät **Ident-Nr. 00.14963.924 000**

mit sehr weitem Eingangsbereich und zum gleichzeitigen Anschluss von mehreren Verbrauchern, z. B. Wind-Sensoren oder Gleichstrom-Heizungen.

Eingang/ Ausgang: 100...240 V_{AC} umschaltend/ 24 V_{DC} · 1.3 A · 30 VA

Gehäuse/ Gewicht: Aluminium • RAL 7038 (achatgrau) • 205 x 140 x 73 mm • IP 65 • 1.5 kg

Kabeldurchführungen 3x Pg 11/ 2x Pg 13.5

(1496 S62)

Netzgerät **Ident-Nr. 00.14966.200 000**

zum Anschluss u.a. an Wetter-Sensor QUATRO mit Heizung. Der sehr große Eingangsbereich, die Verteilerfunktion und die Eignung für die Außenmontage zeichnen es besonders aus.

Eingang/ Ausgang: 100...240 V_{AC} umschaltend/ 24 V_{DC} · max. 6.3 A · 150 VA

Gehäuse/ Gewicht: Polycarbonat • RAL 7035 (lichtgrau) • 278 x 278 x 130 mm • IP 65 •

Kabeldurchführungen 5x M16 x 1.5/ 1x M20 x 1.5/ 1x M25 x 1.5 • ca. 2.5 kg

(1496 S63)

Netzgerät **Ident-Nr. 00.14966.300 000**

wie (1496 S62) jedoch 24 V_{DC} · 2 A · 48 VA - u.a. für QUATRO ohne Heizung

Abmessungen 278 x 188 x 130 mm • ca. 2 kg

(15123)

Heiztransformator **Ident-Nr. 00.15123.242 000**

zur Spannungsversorgung der Heizung der Niederschlags-Sensoren (1507 H), (1509 H), (1518 H3), (15188 H)

Eingang/ Ausgang: 230 V_{AC} / 42 V_{AC} · 6 A · 250 VA

Gehäuse/ Gewicht: graues Polycarbonat • 241 x 171 x 107 mm • IP 55 • 6.0 kg

Kabeldurchführungen 2x Pg 11/ 1x Pg 13.5

(90515)

Stecker-Netzgerät (ohne Abbildung)

im indoor-Bereich angeschlossen, gewährleisten sie die Spannungsversorgung diverser Verbraucher. Das offene Kabelende bietet Flexibilität beim Anschluss.

Varianten:

00.90515.000 120 **(90515-12)** u.a. für Windrichtungs-Sensoren mit Ringpotentiometer
Eingang 100...240 V_{AC} • Ausgang 12 V_{DC} · 200 mA · 2.4 VA

00.90515.000 240 **(90515-24)** u.a. für Messumformer (8763)
Eingang 100...240 V_{AC} • Ausgang 24 V_{DC} · 350 mA · 8 VA

00.90515.024 000 **(90515-24/3)** u.a. für SYNMET-LOG und (14742) Meteo-LCD
Eingang 100...240 V_{AC} • Ausgang 24 V_{DC} · 1.25 · 30 VA